КУЮЖ.674152.026-0333



Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
VS1	Тиристор Т212-10-12 ТУ16-95 ИЕАЛ.432000.031ТУ	1	
XT2	Колодка клеммная GS/6, фирма Phoenix Contact код 27 16 06 2	1	
XT3	Колодка клеммная тип 4Е/8DS код 21.305.0853.0		
	фирмы "Промэлектроника"	1	
A3	2. Блок высоковольтный КУЮЖ.686485.004		
QS1...QS3	Камера дугогасительная вакуумная		
	КДВА2-10-20/1250 УХЛ2 ТУ3414-001-11567922-2003	3	
SQ10, SQ11	Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007-2	2	
XT5	Колодка клеммная GS/4, фирма Phoenix Contact код 27 16 04 6	1	

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2	1. Блок привода КУЮЖ.303313.027		
KM1	Контактор КМ5100В УХЛ2, 220В пост. тока		
	ТУ16-93 БКЖИ.644413.001ТУ	1	
SQ1...SQ4	Узел контактный МБК БКЖИ.685112.007-2	4	
SQ7...SQ9	Блок вспомогательных контактов (БВК-10)		
	КУЮЖ.642235.001	3	
XP1	Вилка Han 24 DD код 09 16 024 3001 фирмы "HARTING"	1	
XP2	Вилка Han 15 D код 09 21 015 3001 фирмы "HARTING"	1	
XS1	Розетка Han 24 DD код 09 16 024 3101фирмы "HARTING"	1	
YAC1	Электромагнит КУЮЖ.677169.008-02	1	220В,35А
YAT1	Электромагнит КУЮЖ.677169.037-01	1	220В, 0,7А
A4	1.1 Панель управления КУЮЖ.687282.073-01		
C1	Конденсатор SF 251 V 350 M 310 T		250 мкФ; 350В
	фирма "ЭМСИ-Компоненты"	1	
C2	Конденсатор К50-17-400В-1000мкФ $\pm^{50}_{20}$%-В		
	ТУ11-84 ОЖО.464.110 ТУ	1	
K1	Реле 62.33.9.060.0000 фирмы "Finder"	1	
R1,R2	Резистор С5-35В-10-100 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ	2	
R3, R4	Резистор С2-33н-2М 47 кОм ±5%-1-Г ШКАБ.434.110.007ТУ	2	
R5	Резистор С2-33н-2М 1 кОм ±5%-1-Г ШКАБ.434.110.007ТУ	1	
R6	Резистор С5-35В-10-1,2 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R7	Резистор С5-35В-16-6,2 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R8	Резистор С5-35В-10-750 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
R9	Резистор С5-35В-8-4,7 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ	1	
VD1	Мост выпрямительный КВРС5010 фирма "Промэлектроника"	1	
VD2, VD3	Диод Д212-10Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	2	
VD5	Диод Д212-25Х-10 ТУ16-95 ИЕАЛ.432310.001ТУ	1	

3. Функциональное назначение контактов:
SQ1- контакт для включения на К.З.
SQ2- контакт блокировки включения при вкатывании- выкатывании выключателя
SQ3, SQ4 – контакты блокировки в цепях включения и отключения выключателя;
SQ7...SQ9 – контакты для внешних вспомогательных цепей,
SQ10, SQ11 – контакты сигнализации включенного положения высоковольтного блока.
SQ откл.- контакт для отключения выключателя у потребителя.

1. Исходное положение контактов SQ1...SQ4, SQ10, SQ11 выключателя обеспечено предварительным их включением.
2. Выводы SQ1... SQ4, SQ10, SQ11 обозначены условно: 1,2 – н.р.; 3,4 – н.з.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Прогорова			
Пров.		Басов			
Т.контр.		Шаткова			
Н.контр.		Чаплыгина			
Утв.		Найка			

КУЮЖ.674152.026-0333

Выключатель вакуумный ВБР-10-20

Схема электрическая принципиальная

Лит. | Масса | Масштаб

Лист | Листов 1

Копировал | Формат А3х3

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Перв. примен. КУЮЖ.674152.026

Справ. №

Инв.№ подл.