



Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примеч.
A1	Панель управления КЧЮЖ.687282.029	1	
KM1	Пускатель ПМ12-025100 Б УХЛ4 220В ТУ 16-89 ИГФР.644236.033 ТУ	1	
VD1...VD4	Диод Д112-10Х-10 ТУ16-729-227-79	4	
XT2	Колодка клемная G5/3 фирма Phoenix Contact код 27 16 03 Э	1	
XT3	Колодка клемная G5/4 фирма Phoenix Contact код 27 16 04 Б	1	

Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примеч.
PC1	Счетчик импульсов СИ 206-1 УХЛ4, 220В переменного тока ТУ25-01.888-78	1	
QS1...QS3	Камера диэлектрическая вакуумная (см. табл.)	3	
SQ1...SQ3	Узел контактный МК БКЖИ.685112.007	3	
SQ4...SQ7	Блок вспомогательных контактов (БВК-10) КЧЮЖ.642235.001	4	
XT1, XT4	Колодка клемная КЧЮЖ.687228.003	1	
YAC1	Электромагнит КЧЮЖ.677169.019	1	220В, 2А
YAT1	Электромагнит КЧЮЖ.677169.009	1	220В, 2А
YA1...YA3	Расцепитель максимального тока КЧЮЖ.677169.039	3	5А
YA4	Расцепитель независимого источника КЧЮЖ.677169.010-01	1	220В; 0,45
YA5	Расцепитель минимального напряжения КЧЮЖ.677169.012	1	
YA6	Электромагнит (см. табл.)	1	

Обозначение	QS1...QS3	YA6
КЧЮЖ.674152.012-20,21,22	КДВХ4-10-20/1600 УХЛ2 ИМПБ.686484.017ТУ	КЧЮЖ.677169.007
КЧЮЖ.674152.012-50,51,52	КДВА5-10-20/1600 УХЛ2 МИБД.686484.025ТУ	КЧЮЖ.677169.007-02

1. Наличие и исполнение расцепителей YA1...YA5 определяется картой заказа по ТУ.
2. На выключателях с межполюсным расстоянием 150 и 200 мм могут устанавливаться только три расцепителя, согласно номенклатуре карты заказа.
3. Исходное положение контактов SQ1, SQ2, SQ5...SQ7 выключателя и микровыключателя SQ2 электромагнита YA6 обеспечено предварительным их включением.
4. Выводы SQ1...SQ3 обозначены условно: 1,2 - н.р.; 3,4 - н.з.

КЧЮЖ.674152.012-2033

Изм.	Лист	ЛГ докум.	Подп.	Дата	Выключатель вакуумный типа ВВ10-20 Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Взгляд	Заряд	Дата	0 А				
Проб.	Басов					Лист	Листов	1
Исполн.	Миронова							

Ввод: Кичиналова д №: 152012-20q Копировал Формат: А4х4

Пред. пр. инж. КЧЮЖ.674152.012
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инж. И. Павлов